

西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案

远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

远程访问安川 MT2300S 控制器 操作指南

■本指南介绍如何远程访问安川 MT2300S 控制器

英文官网: www.secomea.com

中文官网: www.xikenmai.com

中文版本: 170930

前提准备条件

1. 现场 MT2300S 使用默认的 IP 192.168.1.1/255.255.255.0 通讯
2. 现场 SiteManager 工业远程网关已设置联网到 GateManager 服务器， SiteManager 模块的 Dev1 网口和 MT2300S 网口用网线连接
3. 登陆 LinkManager 客户端账户


登陆 LinkManager 客户端账户，点击在线 SiteManager 工业远程网关的后面小地球进入 GUI 配置界面



查看 DEV1 网口的 IP/掩码是否和 MT2300S 的 IP/掩码处在同一个网段内




如果 DEV1 网口 IP/掩码与 MT2300S IP/掩码不在同一个网段，请点击 System>>>DEV1 修改 IP 后点击 Save 保存，点击 reboot 重启，重启后修改才能生效




点击 GateManager>>>Agents>>>New 在 Device Name 下给设备命一个名称，在 Device Type 下选择 Generic 选择 Layer2 并填写设备的 IP 真实 IP 地址,Status 状态为 IDLE 时表示设备添加成功



点击 System>>>DEV1>>>DHCP,设置 IP 地址池范围



选择 Manual or Auto,填写 IP 地址池范围，要求 IP 地址池范围包含 DEV1 网口 IP 和设备 IP 在内（例如 DEV1 为 192.168.1.180 设备为 192.168.1.1）




LinkManager 客户端刷新后，点击 SiteManager 名称前面的+号，看到添加的设备



鼠标单击设备名称



创建远程访问的链路




打开网络和共享中心，等待 LinkManager L2 Adapter 虚拟网卡的安装以及识别完成再打开编程软件




打开编程软件，点击任务栏下面的编程软件通讯设置软件




在 NO.1 选择 LinkManager L2 Adapter 虚拟网卡，并点击保存




点击保存并最小化（注意：请不要关闭通讯软件,以免导致不能通讯）




在编程软件点击 Online >>>Communication Setting




使用第一个默认网卡，点击 Search 扫描出现场的设备，点击 Connection 按钮进行连接




连接在线后，点击 Online >>>Read From Controller ...




弹出保存对话框,新建一个文件夹名称




选中上传选项, 点击 Start 开始上传




上传过程



上传完成



点击控制程序，在线监控程序状态



广州西肯麦自动化科技有限公司
广州科学城掬泉路3号A座504
www.xikenmai.com

大中华区销售咨询:
400 690 8650
sales@xikenmai.com

大中华区技术支持:
400 690 8650
support@xikenmai.com



扫描直达 入门指南



关注微信 最新资讯



扫描直达 技术文档