

# 西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案

远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

## 使用 DEV1 网口与电脑直连 设置 SiteManager 远程网关 3G/4G 联网

■本指南将引导您使用 SiteManager 远程网关 DEV1 网口与电脑本地网口用网线连接设置使用 3G/4G 联网

英文官网: [www.secomea.com](http://www.secomea.com)

中文官网: [www.xikenmai.com](http://www.xikenmai.com)

中文版本:1801


使用 DEV1 网口设置上网，你必须要知道 DEV1 网口的 IP/掩码的信息，DEV1 网口的 IP/掩码信息可分以下两种情况

### 新的 SiteManager 远程网关


新的 SiteManager 远程网关没有做过任何设置之前，DEV1 网口默认的 IP/掩码是 10.0.0.1/255.255.255.0

### 已经在使用的 SiteManager 远程网关

如果是正在使用的 SiteManager 远程网关，不确定 DEV1 网口的 IP/掩码信息，可以使用 Appliance Launcher 软件找到 DEV1 网口的 IP/掩码，如下图显示



如果您有登陆 GateManager 服务器的权限可以登陆 GateManager 服务器点击这个已将上线过的 SiteManager 远程网关的名称，查看 DEV1 网口的 IP 地址。如下图



下面以新的 SiteManager 远程网关来介绍，使用默认的 IP/掩码（10.0.0.1/255.255.255.0）进入 GUI 界面设置上网

使用 3G 或 4G 方式上网

支持内置 3G/4G 上网的型号说明如下

内置 3G 型号：1039/3239/1139/3339/1439/3439

支持内置 3G 上网运营商：联通 3G/2G 移动 2G

内置 4G 型号：1139/3339

支持内置 4G 上网运营商：联通 4G/3G/2G 移动 4G/3G/2G 电信 4G

注意：4G 型号有 CN, JP, US, EU 四个版本, 本首次只讲解 CN 版本, 其他版本请咨询分销商或销售工程师

没有内置 3G/4G 方式上网的 SiteManager 远程网关, 可购买使用兼容的 3G/4G 的 USB 上网卡, 目前测试兼容列表请访问以下链接查看:

[https://support.secomea.com/download/sitemanager\\_documentation/3G-GPRS\\_USB\\_Compatibility\\_List-November2014\(2\).txt](https://support.secomea.com/download/sitemanager_documentation/3G-GPRS_USB_Compatibility_List-November2014(2).txt)

(建议使用内置自带的 3G/4G 上网)


把 3G/4G 卡插入 SiteManager 远程网关的 SIM 卡槽内, 将 3G/4G 天线接上, SiteManager 远程网关接上电源, 电源电压范围在接线端子处有标示, 将 SiteManager 远程网关的 DEV1 网口与本地电脑用网线连接, 将本地连接的 IP/掩码设置成 DEV1 网口相同网段的 IP/掩码, 如 10.0.0.0.2/255.255.255.0

操作如下:


打开网络和共享中心, 点击本地连接




## 点击属性



## 双击 Internet 协议版本 4




输入和 SiteManager 远程网关同网段的 IP/掩码地址，如 10.0.0.2/255.255.255.0




点击确定并退出，打开浏览器，在 IP 地址栏处输入 https://10.0.0.1 回车,点击继续浏览此网站(不推荐)

**注意：使用 https://+DEV1 网口的 IP 地址的方式访问**




输入用户名(admin)以及密码(默认登陆密码机身上的 MAC 地址)


如下图所示：密码为 00C0A2010A8C



点击确定进入 GUI 配置界面，Uplink2 已经显示 UP，点击 1.GateManager 选项后面的 FIX 按钮




## 进入填写服务器的地址信息界面




打开收到登陆 GateManager 服务器管理员账户登陆证书的邮件或者打开收到登陆 LinkManager 客户端账户登陆证书的邮件，在邮件的内容中有 SiteManager 远程网关连接服务器的地址和域的信息，请将信息填写到相应的位置，并在 Appliance Name 的框内给 SiteManager 远程网关命名


## GateManager 服务器登陆证书的邮件




## LinkManager 客户端登陆证书的邮件



## 点击保存后，点击 Connect 按钮框




## 设置的 SiteManager 远程网关已经连接上 GateManager 服务器






查看 SiteManager 远程网关的 Status 状态指示灯显示绿色  
登陆 GateManager 服务器基础账户可看见设置的设备已经在线



登陆 LinkManager 客户端账户可看见设置的设备已经在线



# 西肯麦 sec<sup>o</sup>mea

可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂



[i.Xikenmai.com](http://i.Xikenmai.com)

